VOOPOO

DRAG 4

User Manual

Operation Guidance Video

Warranty Terms

Voopoo will provide repair or replacement under warranty according to the following terms and conditions.

A. Warranty provides repair or replacement free of charge for defective eligible Voopoo merchan dise within 90 days of purchase by the end user.

B. This warranty been void as a result of the following Circumstances:

* The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force or impact and non recommended operating conditions (see user manual).
* Merchandise failure or damage by cause of water or other conducting liquids.
*Merchandise failure or damage by cause of usage withnon-Voopoo brand suggested components.

C. The warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, coil heads, batteries, and USB cable.

D. The warranty does not cover any non-Voopoo brand products even in case of their direct involvement. voopoo reserves the right of final decision in all warranty cases. Voopoo may interpret and revise the content of this warranty card.

For more information please consult our website at www.voopoo.com or email us at info@voopootech.com

Purchase Information

Product Model: _____

Date of Purchase (Based on the date form receipt of purchase):

Month: _____

Day: _____

Year: _____

Store Information

Store Name: _____

Phone: _____

Store Address

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

Customer Information

Customer Name: _____

Phone: _____

Customer Address

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

Manufacturer:
Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd, (VOOPOO)
Address : Block 1, Shapuyangyong Industry Park,
Songgang, Bao'an District, Shenzhen , Guangdong , China ,
Email : support@voopoo.com
Website : www.voopoo.com

EC REP **Prolinx GmbH**
Brehmstr.56,40239 Duesseldorf
Germany

VOOPOO English



Thanks for your purchase of a VOOPOO product. For the better use of all the functions of this product, please carefully read the operation notes and detailed functional instructions before your first use of this product. If you have any problems with using this product, please contact our local agent or visit our official website at www.voopoo.com.

Parameters

Size: 89.2*52.5*25.5mm
Battery: 18650*2 (Not included)
Maximum Output Voltage: 8.4V
Power range: 5-177W
Charging voltage: 5V/3A
Resistance range: 0.05-3.00
Capacity: 5.5ml (Standard Edition) /2ml (TPD Edition)
Kit included:PNP-TW20 (0.2Ω) PNP-TW15(0.15Ω)

Operation Steps

Step 1. Install coil
Unscrew the base, pull out the coil, and insert the coil from the bottom of the tank.

Step 2. Fill e-liquid
Unscrew the top cap, refill e-liquid from filling slots, then screw the top cap. It is recommended to keep the e-liquid tank two-thirds full.

Step 3. Start to use the device
Let the coil saturated for about five minutes and you are free to use the device. You can adjust the airflow and power in order to enjoy optimal vaping experience.

Interface introduction



Function description

1. Turn on/off the device:
•Toggle multi-function switch
•Press the Fire Button five times quickly (when the multi-function switch is set to "Lock/unlock device")
2. Lock/unlock device:
•Toggle multi-function switch
•Press the Fire Button three times quickly(when the multi-function switch is set to "on / off device")
3.MENU : Press the "+" and "-" keys at the same time to enter the menu , use the "+" "-" to select options, and press the Fire Button to confirm.
4.Multi-Operation mode settings: After entering the setting interface, select the "Mode" option, and select the operation mode of the device in the sub-interface.
SMART: this mode under which the coil is used can identify the best power and prevent the coil from burning due to high power.
RBA: User-Defined power adjustable from 5W-177W.

ECO :the device enters power saving mode to ensure battery life
TC:
a). Support three kinds of heating wire: Ni200, Ti, SS316,SS430;
- TC adjustable range: 200-600 ℉/100-315℃
b). Press the fire button and the "-" button at the same time to choice the "℃" or "℉"
c). Press the fire button and the "+" button at the same time to adjust the power from 5W to 80W.
d). TC Mode Custom Mode Coil Cooling Value Coil Coefficient Coil cooling value range: 0.05-3.0Ω.
5.Multi-function switch settings: After entering the setting interface, select the "Switch" option, and select the function of the switch key in the sub-interface: "Turn on/off the device" or "Lock/unlock the device" or "Lock/unlock the Power ".
6.PUFF RESET: PUFF data will be cleared
7.About Device: Display device information
8.Colour:Choice UI colour.
9.Charging: Support charging with 5V/3A. It is recommended to use the Type-C cable provided by VOOPOO to charge the device.
10.GENE CHIP: Display the corresponding graph by simulating the amount of vaping per puff.
11. Software upgrade: Consumers have access to upgrading the software to the latest version on VOOPOO official website (www.voopoo.com), which requires the specific Type-C cable to connect voopoo product with the computer. Please keep your device fully charged.
12. Status notification

Installation of battery

1. Remove the magnetic
C-type battery cover
2.Install the prepared 18650 battery from the bottom according to the correct anode and cathode indication (It is recommended to use high-rate battery, with discharge current ≥30A.)
3.Close the battery cover



Security Protection

Overtime Protection
Short-circuit protection
Low battery protection
Overcharge protection
Overheating protection
Output over-current protection
Anti-reverse battery protection

Precautions for Daily Use of Leather and Wood

1.Please try to avoid scratches by sharp objects or direct friction against rough articles.
2.Please try to avoid contact with corrosive substances such as acids and bases, or alcohol or alcoholic liquids from coming into contact with leather surface.
3.Please use a soft cotton cloth to clean the dirt on the leather surface.
4.Avoid prolonged exposure to sunlight

Attention

1. This product is not recommended for minors, pregnant or breast-feeding women, or anyone at risk of heart disease, depression and asthma.
2. Please keep the device away from heat, fire and water. This device should be stored in a cool and shady environment.
3. Please do not drop, throw or immerse the device into the water.
4. Please turn off or lock the device to avoid accidental firing when you carry it out.
5. Please rationally use the device according to personal situation. If discomfort occurs, please stop using it immediately.
6. EEE Recycling : This product should not be treated as household waste, instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
7. Battery Recycling: The battery of this product should not be treated as household waste, instead it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
8. It is recommended to use the USB cable provided by VOOPOO to charge the device
9. During the long-term unused period of the device, in order to prevent discharge, it is recommended to charge regularly!
10. The storage period of the equipment shall be within 3 months: the ambient temperature ranges from -5℃ - 30℃, with humidity 25%±75%RH. Operating temperature of electronic cigarette: 0℃-40℃!
11. Disassembly is prohibited after product failure!
12. Only for indoor charging, please use UL-certified USB charger to charge the Device to avoid the danger of fire and explosion!

Warm Prompt

By Air
There is a possibility of e-liquid leakage at high pressure when you travel by air, Therefore, please separate your pods from other important objects.
Deal with Condensate
There may be slight condensation of fluid due to the difference between indoor and outdoor temperature when you use the device, It is advisable to take out the pod, and shake it downwards.

VOOPOO Deutsch



Vielen Dank für den Kauf eines VOOPOO-Produktes. Um alle Funktionen dieses Geräts optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungshinweise und die ausführlichen Funktionsanweisungen sorgfältig durch, Sollten Sie Probleme mit der Verwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unseren örtlichen Vertreter oder besuchen Sie unsere offizielle Website www.voopoo.com.

Parameter

Größe: 89.2*52.5*25.5mm
Akku: 18650*2 (Nicht enthalten)
Maximale Spannung: 8.4 V
Leistungsbereich: 5-177W
Ladespannung 5 V/3 A
Widerstandsbereich: 0.05-3.0 Ω
Kapazität: 5.5 ml (Standard Edition)/2 ml (TPD Edition)
Im Kit enthalten: PNP-TW20 (0.2 Ω) und PNP-TW15 (0.15 Ω)

Betrieb

Schritt 1. Spule einbauen
Schrauben Sie den Sockel ab und ziehen Sie die Spule heraus, setzen Sie dann die Spule von unten in den Tank ein.
Schritt 2. E-Liquid einfüllen
Schrauben Sie die obere Kappe ab, füllen Sie E-Liquid aus den Füllschlitzen nach und schrauben Sie dann die obere Kappe wieder auf. Es wird empfohlen, den E-Liquid-Tank zu zwei Dritteln zu füllen.
Schritt 3. Beginn der Nutzung des Geräts
Lassen Sie die Spule etwa fünf Minuten lang sättigen und Sie können das Gerät benutzen, Sie können den Luftstrom und die Leistung einstellen, um ein optimales Dampferlebnis zu genießen.

Erklärung der Schnittstelle

Funktionsbeschreibung

1 Ein-/Ausschalten des Geräts:
•Schalten Sie den Multifunktionsschalter um
•Die Feu-Taste fünfmal schnell drücken (wenn der Multifunktionsschalter auf „Gerät sperren/entsperren" eingestellt ist)
2 Gerät sperren/entsperren:
•Schalten Sie den Multifunktionsschalter um
•Die Feu-Taste dreimal schnell drücken (wenn der Multifunktionsschalter auf „Gerät ein-/ausschalten" eingestellt ist)
3.Einstellung der Schnittstelle: Drücken Sie die Tasten „+" und „-" gleichzeitig, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen, verwenden Sie die Tasten „+" und „-", um die Einstellungsoptionen auszuwählen, und drücken Sie die Feuertaste zur Bestätigung.
4.Einstellungen für den Multi-Betriebsmodus: Wählen Sie nach dem Aufrufen der Einstellungsschnittstelle die Option „Modus" und wählen Sie in der Unterschnittstelle den Betriebsmodus des Geräts.SMART: Dieser Modus, in dem die Spule verwendet wird, kann die beste Leistung ermitteln und verhindern, dass die Spule aufgrund der hohen Leistung durchbrennt.RBA: Benutzerdefinierte Leistung einstellbar von 5-177W.ECO:das Gerät wechselt in den Energiesparmodus, um die Akkulaufzeit zu verlängern
TC:
a). Unterstützung von drei Arten von Heizdrähten: Ni, Ti, SS316, SS430;
- Einstellbarer TC-Bereich: 200-600 ℉/100-315 ℃
b). Drücken Sie die Feuer-Taste und die „-"-Taste gleichzeitig,um "℃" oder "℉" auszuwählen.
c). Drücken Sie die Feuer-Taste und die „+"-Taste gleichzeitig, Stellen Sie die Leistung ein.
d). TC-Modus Benutzerdefinierter Modus Spulenkühlwert Spulenkoeffizient Spulenkühlwertbereich: 0.05-3.0 Ω.
5.Einstellen des Multifunktionsschalters: Nach dem Aufrufen der Einstellungsoberfläche wählen Sie die Option „Schalter" und wählen die Funktion der Schaltertaste in der Unterschnittstelle: „Gerät ein-/ausschalten" oder „Gerät sperren/entsperren" oder „Leistung sperren/entsperren".
6.PUFF RESET: Zugdaten werden gelöscht
7.About:Anzeigen der Geräteinformation
8.Colour:Wählen Sie die Farbe der Benutzeroberfläche
9.Aufladen: Unterstützt das Laden mit 5 V/3 A. Es wird empfohlen, zum Aufladen des Geräts das von VOOPOO mitgelieferte Typ-C-Kabel zu verwenden.
10. GENE.CHIP: Zeigen Sie das entsprechende Diagramm an, indem Sie die Menge des Dampfens pro Zug simulieren.
11. Softwareupgrade: Verbraucher können die Software auf der offiziellen VOOPOO-Website (www.voopoo.com) auf die neueste Version aktualisieren, wofür das spezielle Typ-C-Kabel erforderlich ist, um das VOOPOO-Produkt mit dem Computer zu verbinden. Bitte halten Sie Ihr Gerät vollständig aufgeladen.
12. Statusmeldung



Einbau des Akkus

1. Entfernen Sie die magnetische Batterieabdeckung vom Typ C
2. Setzen Sie die vorbereitete 18650-Batterie von unten ein, und achten Sie dabei auf die entsprechenden Symbole für die Polarität der Batterie. (Es wird empfohlen, eine Hochstrombatterie mit einem Entladestrom ≥30A) zu verwenden.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Security Protection

Schutz vor zu langem Betrieb
Kurzschlussschutz
Schutz vor schwachem Akku
Schutz vor Überladung
Überhitzungsschutz
Überstromschutz am Ausgang
Anti-Reverse-Akkuschutz

Vorsichtsmaßnahmen für den täglichen Gebrauch von Leder und Holz

1. Bitte versuchen Sie, Kratzer durch scharfe Gegenstände oder direkte Reibung an rauen Gegenständen zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie bitte, dass ätzende Stoffe wie Säuren und Basen oder Alkohol oder alkoholische Flüssigkeiten mit der Lederoberfläche in Berührung kommen.
3. Bitte verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch, um den Schmutz auf der Lederoberfläche zu reinigen.
4.Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung

Achtung

1. Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen sowie für Personen mit einem Risiko für Herzkrankheiten, Depressionen und Asthma empfohlen.
2. Bitte halten Sie das Gerät von Hitze, Feuer und Wasser fern. Dieses Gerät sollte in einer kühlen und schattigen Umgebung gelagert werden.
3. Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und tauchen Sie es nicht ins Wasser.
4. Bitte schalten Sie das Gerät aus oder verriegeln Sie es, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden, wenn Sie es ausführen.

5. Bitte verwenden Sie das Gerät vernünftig und entsprechend Ihrer persönlichen Situation. Wenn Beschwerden auftreten, beenden Sie bitte sofort die Anwendung.
6. EEE-Recycling: Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll, sondern muss bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
7. Akku-Recycling: Der Akku dieses Produkts darf nicht in den Hausmüll gegeben werden, sondern muss bei der zuständigen Sammelstelle für Altbatterien zum Recycling abgegeben werden.
8. Es wird empfohlen, das von VOOPOO mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen des Geräts zu verwenden
9. Während der langfristigen Nichtbenutzung des Geräts wird empfohlen, es regelmäßig aufzuladen, um eine Entladung zu verhindern!
10. Die Lagerzeit des Geräts muss innerhalb von 3 Monaten liegen: die Umgebungstemperatur reicht von -5 - 30 ℃, mit einer Luftfeuchtigkeit von 25±75 % RH. Betriebstemperatur der E-Zigarette: 0-40 ℃!
11. Nach einem Produktausfall ist die Demontage verboten!
12. Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur ein UL-zertifiziertes USB-Ladegerät, um Brand- und Explosionsgefahr zu vermeiden!

Hinweis

Luftreisen
Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen, besteht die Möglichkeit, dass bei hohem Druck E-Liquid ausläuft. Trennen Sie daher bitte Ihre Pods von anderen wichtigen Gegenständen.
Umgang mit Kondenswasser
Bei der Verwendung des Geräts kann es aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen Innen- und Außentemperatur zu einer leichten Kondensation der Flüssigkeit kommen. Es ist ratsam, den Pod herauszunehmen und ihn nach unten zu schütteln.

VOOPOO Italiano



Grazie per aver acquistato un prodotto VOOPOO. Per un migliore utilizzo di tutte le funzioni di questo prodotto, si prega di leggere attentamente le note operative e le istruzioni funzionali dettagliate prima del primo utilizzo del prodotto. In caso di problemi con l'utilizzo di questo prodotto, si prega di contattare il nostro agente locale o di visitare il nostro sito ufficiale all'indirizzo www.voopoo.com.

Parametri

Dimensione: 89.2*52.5*25.5mm
Batteria: 18650*2 (non inclusa)
Tensione massima di uscita: 8.4V
Gamma di potenza: 5-177W
Voltaggio di carica: 5V/3A
Intervallo di resistenza: 0.05-3.0Ω
Capacità: 5.5ml (edizione standard)/2ml (edizione TPD)
Kit incluso: PNP-TW20 (0.2Ω) & PNP-TW15 (0.15Ω)

Fasi dell'operazione

Fase 1. Installare la bobina
Svitare la base, estrarre la bobina e inserirla dal fondo del serbatoio.

Fase 2. Riempire con il liquido
Svitare il tappo superiore, versare il liquido dalle fessure di riempimento, quindi avvitare il tappo superiore. Si raccomanda di mantenere il serbatoio del liquido pieno per due terzi.

Fase 3. Iniziare a usare il dispositivo
Lasciare che la bobina si saturi per circa cinque minuti e poi sarà possibile usare il dispositivo. È possibile regolare il flusso d'aria e la potenza al fine di godere di un'esperienza vaping ottimale.

Introduzione all'interfaccia



Descrizione del funzionamento

1. Accendere/spegnere il dispositivo:
•Azione l'interruttore multi-funzione
•Premi rapidamente il Pulsante del Fuoco cinque volte (quando l'interruttore multi-funzione è impostato su "Blocca/sblocca dispositivo")
2. Bloccare/sbloccare dispositivo:
•Azione l'interruttore multi-funzione
•Premi rapidamente il Pulsante del Fuoco tre volte (quando l'interruttore multi-funzione è impostato su "accendi/spegni dispositivo")
3.Interfaccia di impostazione: Premere i tasti "+" e "-" allo stesso tempo per entrare nell'interfaccia di impostazione, usare il "+" "-" per selezionare le opzioni di impostazione, e premere il pulsante di accensione.
4.Impostazioni della modalità Multi-Operazione: Dopo essere entrati nell'interfaccia di impostazione, selezionare l'opzione "Mode", e selezionare la modalità di funzionamento del dispositivo nella sotto-interfaccia.SMART: questa modalità di utilizzo della batteria è in grado di identificare la potenza migliore ed evitare che la batteria si bruci a causa dell'alta potenza.RBA: Potenza definita dall'utente regolabile da 5W -200W.TURBO: più in linea con le abitudini dei fumatori più accaniti, con potenza definita dall'utente regolabile da 5W-200W.
TC:
a). Supporta tre tipi di filo di riscaldamento: Ni200, Ti, SS316,SS430;
- Gamma regolabile TC: 200-600 ℉/100-315℃
b).Premere contemporaneamente il pulsante di fuoco e il pulsante "-" per regolare la potenza.
d). Modalità TC Modalità personalizzata Valore di raffreddamento della bobina Coefficiente della bobina Intervallo del valore di raffreddamento della bobina: 0.05-3.0Ω.
5.Imposta l'interruttore multi-funzione: dopo essere entrati nell'interfaccia di impostazione, seleziona l'opzione "Interruttore" e seleziona la funzione del tasto dell'interruttore nella sotto-interfaccia:"Accendi/spegni il dispositivo" o "Blocca/sblocca il dispositivo" o "Blocca/sblocca il Potenza".
6.PUFF RESET: Il numero dei PUFF sarà ripristinato
7.About Device: Visualizza informazioni sul dispositivo
8.Colour:Scegli il colore della schermata iniziale
9.Ricarica: Supporta la ricarica con 5V/3A. Si raccomanda di utilizzare il cavo Type-C fornito da VOOPOO per caricare il dispositivo.
10.GENE CHIP: Visualizza il grafico corrispondente simulando la quantità di vapore per ogni tiro.
11.Aggiornamento del software: I consumatori hanno accesso all'aggiornamento del software all'ultima versione sul sito ufficiale di VOOPOO (www.voopoo.com), che richiede lo specifico cavo Type-C per collegare il prodotto voopoo al computer. Si prega di mantenere il dispositivo completamente carico.
12.Notifica dello stato



Installazione della batteria

1. Rimuovere il coperchio magnetico della batteria di tipo C
2.Installa la batteria preparata 18650 dal basso secondo l'indicazione corretta di anodo e catodo. (Si consiglia di utilizzare una batteria ad alta velocità, con corrente di scarica ≥30A.)
3. Chiudi il coperchio della batteria.

Protezione di sicurezza

Protezione eccessiva durata
Protezione dal corto circuito
Protezione batteria scarica
Protezione da sovraccarico
Protezione da surriscaldamento
Protezione da sovraccarrente in uscita
Protezione anti-inversione della batteria

Precauzioni per l'uso quotidiano di pelle e legno

1.Si prega di cercare di evitare graffi con oggetti appuntiti o attrito diretto contro articoli ruvidi.
2.Si prega di cercare di evitare il contatto con sostanze corrosive come acidi e basi, o alcool o liquidi alcolici di entrare in contatto con la superficie in pelle.
3.Si prega di utilizzare un panno di cotone morbido per pulire lo sporco sulla superficie in pelle.
4.Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare

Attenzione

1. Questo prodotto non è raccomandato ai minori, alle donne incinte o che allattano, o a chiunque sia a rischio di malattie cardiache, depressione e asma.
2. Si prega di tenere il dispositivo lontano da calore, fuoco e acqua. Questo dispositivo deve essere conservato in un ambiente fresco e all' ombra.
3. Si prega di non far cadere, gettare o immergere il dispositivo in acqua.

4. Si prega di spegnere o bloccare il dispositivo per evitare che si accenda accidentalmente quando la si trasporta.
5. Si prega di utilizzare ragionalmente il dispositivo secondo la propria condizione personale. Se si presenta un malessere, si prega di smettere di usarla immediatamente.
6. Riciclaggio EEE : Questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
7. Riciclaggio della batteria: La batteria di questo prodotto non deve essere trattata come un rifiuto domestico, ma deve essere consegnata al punto di raccolta delle batterie usate applicabile per il riciclaggio.
8. Si raccomanda di utilizzare il cavo USB fornito da VOOPOO per caricare il dispositivo
9. Durante un periodo prolungato di inutilizzo del dispositivo, per evitare che si scarichi, si raccomanda di caricarlo regolarmente!
10. Il periodo di stoccaggio del dispositivo deve rientrare nei 3 mesi: la temperatura ambiente varia da -5℃ - 30℃, con umidità 25%±75%RH. Temperatura di funzionamento della sigaretta elettronica: 0℃-40℃!
11. È vietato lo smontaggio in seguito a un guasto del prodotto!
12. Solo per la ricarica all' interno, si prega di utilizzare il caricatore USB certificato UL per caricare il dispositivo per evitare il pericolo di incendio ed esplosione!

Avviso di calore

Mediante aria
C'è la possibilità di perdite di liquido ad alta pressione quando si viaggia in aereo. Pertanto, separa i tuoi pod da altri oggetti importanti.
Gestire la condensa
Ci può essere una leggera condensazione del fluido dovuta alla differenza tra la temperatura interna ed esterna quando si usa il dispositivo, Si consiglia di estrarre il pod e scuoterlo verso il basso.

VOOPOO español



Gracias por comprar un producto VOOPOO. Para hacer el mejor uso de todas las funciones de este producto, por favor, lea detenidamente el método de operación e instrucciones funcionales detalladas antes de empezar a usar este producto. Si tiene algún problema a la hora de hacer uso de este producto, por favor, contacte con nuestro agente local o visite nuestra página web oficial en www.voopoo.com.

Parámetros

Tamaño: 89.2*52.5*25.5mm
Batería: 18650*2 (No incluida)
Voltaje máximo de salida: 8.4 V
Rango de potencia: 5-177 W
Voltaje de carga: 5 V / 3 A
Rango de resistencia: 0.05-3.0 Ω
Capacidad: 5.5 ml (Edición estándar) / 2 ml (Edición TPD)
Kit incluido: PNP-TW20 (0.2 Ω) y PNP-TW15 (0,15 Ω)

Pasos de la operación

Paso 1. Instalar la resistencia
Desenrosque la base, saque la resistencia e inserte la resistencia de la base del depósito.

Paso 2. Llenarla de líquido
Desenrosque la tapa, rellénelo con el líquido a través de los agujeros de relleno y vuelva a enroscar la tapa. Se recomienda mantener el depósito a dos tercios de su capacidad total.
Paso 3. Empezar a usar el dispositivo
Deje que la resistencia se sature durante unos cinco minutos antes de usar el dispositivo. Podrá ajustar el flujo de aire y la potencia para disfrutar de una experiencia óptima.

Introducción a la interfaz

Descripción de función

1. Encienda/Apague el dispositivo:
•Presione el interruptor multifuncional
•Presione el botón de encendido 5 veces de manera rápida (con el interruptor multifuncional establecido en "Bloquear/Desbloquear dispositivo")
2. Bloquear/desbloquear dispositivo:
•Presione el interruptor multifuncional
•Presione el botón de encendido tres veces de manera rápida (con el interruptor multifuncional establecido en "encender / apagar dispositivo")
3.Interfaz de ajustes: Presione las teclas "+" y "-" al mismo tiempo para entrar en la interfaz de ajustes, y utilice esas teclas para seleccionar las opciones, utilizando el botón de encendido para confirmar.
4.Ajustes del modo multioperación: Tras entrar a la interfaz de ajustes, seleccione la opción "Modo", luego seleccione el modo de operación del dispositivo en la subinterfaz.
SMART: este modo puede identificar la mejor potencia y prevenir que la resistencia se queme debido a la alta potencia.
RBA: Potencia ajustable por el usuario, de 5 a 200 W.



Instalación de la batería

1. Retire la tapa magnética de la batería tipo C
2.Instale la batería preparada 18650 desde la parte inferior de acuerdo a la indicación correcta de ánodo y cátodo. (Se recomienda usar una batería de alta carga, con una corriente de descarga de ≥30A.)
3.Cierre la cubierta de la batería.

Protección de seguridad

Protección de horas extras
Protección contra cortocircuitos
Protección de batería baja
Protección contra sobrecarga
Protección contra sobrecalentamiento
Protección de sobrecorriente de salida
Protección contra la inversión de la batería

Precauciones para el uso diario del cuero y madera

1. Por favor, trate de evitar arañazos contra objetos puntiagudos o rozamientos directos contra otros objetos.
2. Por favor, trate de evitar contacto con sustancias corrosivas, tales como ácidos o bases, o alcohol u otros líquidos alcohólicos, contra la superficie del cuero.
3. Por favor, utilice una tela de algodón suave para limpiar la suciedad de la superficie del cuero.
4.Evite la exposición prolongada a la luz solar.

Atención

1. Este producto no está recomendado a menores, embarazadas o mujeres en período de lactancia, o cualquier persona con riesgo de sufrir enfermedades cardiacas, depresión y asma.
2. Por favor, mantenga este dispositivo alejado del calor, fuego y agua. Este dispositivo debe guardarse en un entorno fresco y a la sombra.



Instalasi baterai

1. Lepaskan penutup baterai tipe-C magnetik
2.Pasang baterai 18650 yang telah disiapkan dari bawah sesuai dengan indikasi anoda dan katoda yang benar. (Disarankan untuk menggunakan baterai tingkat tinggi, dengan discharge current ≥ 30A.)
3.Tutup penutup baterai.

Perlindungan Keamanan

Perlindungan Waktu Berlebih
Perlindungan korsleting
Perlindungan baterai rendah
Perlindungan pengisian daya berlebih
Perlindungan panas berlebih
Perlindungan arus berlebih output
Perlindungan baterai anti-terbalik

Tindakan Pencegahan untuk Penggunaan Kulit dan Kayu Sehari-hari

1.Jangan biarkan produk tergores oleh benda tajam atau gesekan langsung dengan barang kasar.
2.Jangan biarkan produk bersentuhan dengan zat korosif seperti asam dan basa, atau alkohol atau cairan beralkohol agar tidak bersentuhan dengan permukaan kulit.
3.Gunakan kain katun lembut untuk membersihkan kotoran di permukaan kulit.
4.Hindari kontak yang terlalu lama terhadap sinar matahari.

Perhatian

1. Produk ini tidak boleh digunakan anak di bawah umur, wanita hamil atau menyusui, atau siapa pun yang berisiko terkena penyakit jantung, depresi, dan asma.
2. Jauhkan alat dari panas, api, dan air, alat ini harus disimpan di lingkungan yang sejuk dan teduh.
3. Jangan menjatuhkan, melempar, atau mencelupkan alat ke dalam air.

4. Matikan atau kunci alat untuk menghindari pengapian yang tidak disengaja saat Anda membawanya.
5. Gunakan alat secara wajar sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika merasa tidak nyaman, segera hentikan penggunaannya.
6. Daur Ulang EEE : Produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. sebaliknya, produk harus diserahkan ke tempat pengumpulan yang berlaku untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik.
7. Daur Ulang Baterai: Baterai produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. sebaliknya, baterai harus diserahkan ke tempat pengumpulan baterai bekas yang berlaku untuk didaur ulang.
8. Sebaiknya gunakan kabel USB yang disediakan oleh VOOPOO untuk mengisi daya alat
9. Jika alat tidak digunakan dalam jangka panjang, untuk mencegah daya menjadi kosong, sebaiknya isi daya secara teratur!
10. Periode penyimpanan peralatan harus dalam waktu 3 bulan: suhu lingkungan berkisar antara -5℃ - 30℃, dengan kelembaban 25%±75%RH. Suhu penggunaan rokok elektrik: 0℃-40℃!
11. Dilarang membongkar jika terjadi kegagalan produk!
12. Khusus untuk pengisian daya di dalam ruangan, harap gunakan pengisi daya USB bersertifikat UL untuk mengisi daya alat guna menghindari bahaya kebakaran dan ledakan!

Peringatan jika terjadi panas

Melalui udara
Ada kemungkinan kebocoran cairan elektrik dengan tekanan tinggi saat Anda bepergian melalui udara, Dengan demikian, harap pisahkan pod Anda dari benda penting lainnya.
Menagani Kondensat
Mungkin ada sedikit kondensasi cairan karena perbedaan antara suhu dalam dan luar ruangan saat Anda menggunakan alat. Sebaiknya keluarkan pod, dan goyangkan ke arah bawah.

VOOPOO français



Merci pour votre achat d'un produit VOOPOO. Pour une meilleure utilisation de toutes les fonctions de ce produit, veuillez lire avec attention les notes d'opération et les instructions détaillées sur le fonctionnement avant votre première utilisation de ce produit, Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre agent local ou visiter notre site Web officiel : www.voopoo.com.

Paramètres

Dimension : 89,2*52,5*25,5mm
Batterie: 18650*2 (Non inclus)
Tension maximum de sortie : 8,4V
Gamme de puissance : 5-177W
Tension de charge : 5V/3A
Gamme de résistances : 0,05-3,0Ω
Capacité: 5,5ml (Edition standard) /2ml (Édition TPD)
Kit inclus : PNP-TW20 (0,2Ω) & PNP-TW15 (0,15Ω)

Étapes de fonctionnement

Étape 1. Installer la bobine
Dévissez la base, retirez la bobine et insérez la bobine au fond du réservoir.

Étape 2. Remplir l'e-liquide
Dévissez le capuchon supérieur, remplissez l'e-liquide par l'encoche de remplissage, puis revissez le top cap. Il est recommandé de maintenir le réservoir plein de liquide aux deux tiers.

Étape 3. Commencer à utiliser le dispositif
Laissez la